

LogarTech Ltd.

LT-425 KIJELZŐ- ÉS RIASZTÓ RENDSZER

Az LT-425 az LT-405 színes érintőképernyős verziója. Helyi megjelenítő rendszer, amely 4 mérőcsatornával rendelkezik és színes TFT érintőképernyővel van felszerelve.

Az akkumulátorról üzemeltetett memória akár 400 esemény időpontjának és a hozzá tartozó értékének eltárolására is alkalmas. Valós idejű, elemről üzemelő órával is rendelkezik.

Az LT-425 kétféle kivitelben készül: normál és lapos készülékkel.

A normál kivitelbe különféle bővítő kártyák installálhatóak pl. LED lámpatorony meghajtó, belső impulzus/dózisteljesítmény interfész, stb. A normál kivitel megfelel a tisztatéri igényeknek. Tartalmaz relé kimeneteket, amelyek a biztonságtechnikai rendszerek

igényeihez és a gyakorlatban felmerülő vezérlési feladatokhoz lettek igazítva, így lehetővé téve a helyi riasztóberendezések és/vagy ajtózárok vezérlését is. A berendezés személyi számítógépről konfigurálható.



Az LT-425 minden mérőcsatornája egymástól függetlenül beállítható alacsony, figyelmeztető és riasztás küszöbértékkel rendelkezik. A nagyméretű színes állapotjelző mindig látható. A berendezés a többi csatorna állapotától függetlenül riasztás leállítást is lehetővé tesz, az érintőképernyő megnyomásával.

Mindkét verzió telepíthető falra szerelve, vagy hátulról szerelhető verzióban is. A kommunikációt az AMS-32 szoftver teszi lehetővé, amely akár 32 független csatorna kezelésére is alkalmas.

Műszaki adatok:

- Üzemeltetési terület: beltéri, normál készülék esetén tisztatéri
- Üzemeltetési hőmérséklet: 0°C -tól 50°C -ig
- Méretei: 160 x 260 x 90 [mm] (normál) vagy 181 x 250 x 68 [mm] (lapos)
- 7" színes TFT érintőképernyő 800x480 pixel felbontással
- RS-485 interfész